



Toolbox FSA 135

Inhoud en uitleg



1. 1x ACCUMOTORZEIS C26-2 standaard met autocut draadkop
2. Stihl beschermkap 4180-713-4503
3. Locatie accu
4. U-greep handvat (tevens te draaien voor links handige)
5. Handgreep met gas en standen functie (klik de standenfunctie een tik naar voren om te schakelen tussen 1, 2 en 3 waarbij 1 weinig vermogen en 3 veel vermogen is.



Toolbox FSA 135

Inhoud toolbox



1. 1x STIHL Slagmes 250-3
2. 1x STIHL Grassnijblad 230-2
3. Set FS-gereedschap
4. 1x EHBO-tasje
5. 1x stofbril
6. 1x veiligheidshelm met gelaatsbescherming
7. 1x draagharnas
8. 1x Gereedschapstas Voor FS-combi systeem
9. Gebruiksaanwijzing en instructiekaart
10. 2x AP 200 of 300s Accumulator
11. 1x AL 500, 230 V Accusnellader
12. 1x paar L handschoenen
13. 1x paar XL handschoenen



Toolbox FSA 135

Gebruiksaanwijzing en beschermingsmiddelen

Veiligheid:

Draag bij het maaien:

- Veiligheidsschoenen
- Goed sluitende kleding
- Altijd gelaatsbescherming met gehoorkapen
- Bij zanderige ondergrond draagt u een veiligheidsbril onder het gelaatsmasker
- Zorg dat de maaier in balans hangt aan het draagstel. Is de druk op beide schouders goed verdeeld?
- Houd omstanders op **minimaal 15 meter afstand**.
- Gebruik alleen de onderdelen die in deze toolbox aanwezig zijn. Dus geen eigen draad of messen.
- Op de FSA 135 mag geen hakselmes gebruikt worden.
- Werk niet meer dan 4 uur per dag met de maaier in tijdsblokken van 20 minuten

Deze machine is niet geschikt voor het maaien van ruigte zoals braam en dik riet. Gebruik hiervoor een brandstof aangedreven motormaaier met voldoende vermogen.

Let op: **Losse kleding kan achter takken blijven haken.**



EHBO
veldverbanddoos



Veiligheidshelm
inclusief gehoor en
gelaatsbescherming



Veiligheidsbril



Veiligheidshandschoenen



Veiligheidsschoenen



Glad afgewerkte goed
sluitende en doelmatige
werkkleding



Toolbox FSA 135

Onderhoudsinstructie

Let op: Bij zeer nat weer de machine niet gebruiken. De machine is alleen spatwaterdicht.



Checklist na gebruik

- Haal de accu na gebruik gelijk uit de machine
- Schoonmaken van draadkop en messen
- Spuit de messen in met WD40
- Schoonmaken van binnenzijde beschermkap
- Demonteer de kop en kijk of er geen gras of maaisel om de as gewikkeld is
- Bij gebruik van draadkop controleren of er nog voldoende draad opzit voor een volgende keer
- Laad **volledig** lege accu's op in de lader
- Berg alle gebruikte spullen weer op in de toolbox
- Loop aan de hand van de foto op de kaart na of u niets vergeten bent



Staalborstel

- Maak messen schoon met de staalborstel
- Doe dit **in één vegende beweging, van je af**
- Voorkom beschadiging: niet borstelen

Zachte borstel of natte doek

- Om overtollig maaisel weg te vegen uit de beschermkap

WD40 – olie

- Na gebruik messen invetten met WD40